

**Matière**

Corps Fe A2  
Cônes AIBz

Type	Câble (mm <sup>2</sup> )	Fil (ømm)	Fil de contact (mm <sup>2</sup> )	L (mm)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	d (mm)	Z (mm)
006	-	6.0	-	180	20	105	16	-	21
008	35	8.0	-	180	20	105	16	-	21
050	50	-	-	180	20	105	16	-	21
095	92 / 95	-	-	180	20	105	16	-	21
150	150	-	-	240	30	145	-	21.5	25
150F	130	-	150	180	20	105	16	-	21
185	185	-	-	240	30	145	16	-	25
240	240	-	-	240	30	145	-	21.5	25

**Remarque**

Manchon d'extrémité à fourche non réglable.  
Connexion résistance à la traction pour  
conducteurs en Cu, Bz ou CuFe (Cu-acier)  
ATTENTION: Pour les types 150 et 240  
il n'y a pas de goupille mais un trou traversant.

**Exemple de commande**

pour câble 150 mm<sup>2</sup>  
3547.150 Manchon d'extrémité  
à fourche

